

MiniUPS20KmAh

Manual de Usuario



DC de iones de litio (Fuente de alimentación con salida universal)
proporciona respaldo extenso y confiable de energía para routers,
modem, cámaras IP y más dispositivos operando en corriente directa.

¡El MiniUPS20KmAh es una manera rápida y fácil de mantenerse conectado y encendido!


Puede proporcionar energía de respaldo para el enrutador wifi o módem, teléfonos inteligentes, y luces LED.



Lea toda la información de seguridad a continuación y las instrucciones de funcionamiento antes de usar este UPS para evitar lesiones y daños a sus dispositivos. No asumimos ninguna responsabilidad por los daños a los dispositivos cargados debido al funcionamiento inadecuado de este UPS DC. El uso inadecuado puede provocar daños al producto, disminución de la duración de la batería y pérdida de capacidad de respaldo que no está cubierta por la garantía del fabricante.

Contenidos del paquete:

1. 1× MiniUPS20KmAh.
2. 1x Cable de alimentación de CA de 0,8 m.
3. 1 × 0,3 m Cable de alimentación CC uno a uno de 5,5*2,5 macho a 5,5*2,5
4. 1 × 0,3 m Cables de alimentación CC uno a dos de 5,5*2,5 macho a 5,5*2,5.
5. Manual de usuario.



Características del producto:

- Diseño de circuito inteligente con protección contra sobrecarga, sobre descarga y cortocircuito.
- Baterías de litio de alta capacidad incorporadas.
- Indicadores LED de estado.
- Selector de tensión para salida POE.
- Salida USB y Tipo-C de 5V/3A para cargar smartphones.
- El adaptador incorporado permite un amplio rango de voltaje de CA 100~240Vca.
- Apto para la mayoría de dispositivos digitales.
- La alimentación a través de Ethernet (POE) transmite datos y energía.
- Encendido automático cuando se conecta a la corriente alterna.

v40N220726

Especificaciones del producto:

Modelo	MiniUPS20KmAh
Capacidad	18W
Entrada	
Voltaje	120Vca
Frecuencia	50 - 60 Hz
Rango de voltaje	100 - 240Vca
Corriente max. de entrada	0.3A /36W
Salida	
Conectores de salida	USB 5V/3A
	Tipo-C 5V/3A
	CD 5V/2A
	CD 9V/1A
	CC12V/1A
	POE 15V/0.6A o 24V/0.4A
Voltajes de salida	5V/9V/12V
Corriente max. de salida	3.6A
Potencia de salida	18W
Capacidad de batería	20000mAh
Temperatura	0°C - 45°C
Humedad	10% - 90%
Dimensiones	158*81.5*68.5 mm
Peso	0.6Kg

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"

v40N220726

Instrucciones de los componentes:

Descripción del producto:

- 1.- Selector de tensión de salida para POE (15V /24V)
- 2.- Interfaz de salida ethernet (salida POE:15V /24V)
- 3.- Interfaz LAN ethernet.
- 4.- Puerto de salida Tipo-C (DC/5V/3A)
- 5.- Puerto de salida USB (DC/5V/3A)
- 6.- Puerto de salida DC5V/2A.
- 7.- Puerto de salida DC9V/1A.
- 8.- Puerto de salida DC12V/1A.
- 9.- Entrada de corriente alterna.
- 10.- Interruptor ON/OFF.
- 11.- Indicador de estado.
- 12.- Indicador LED de capacidad de la batería al 25%.
- 13.- Indicador LED del 50% de capacidad de la batería.
- 14.- LED del 75% de capacidad de la batería.
- 15.- Indicador LED de capacidad de la batería al 100%.
- 16.- Orificios para montaje en pared.



v4ON220726

Instrucciones de operación

1. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2-3 segundos para encender el UPS. El interruptor de voltaje POE puede ajustar el voltaje de salida del puerto POE entre 15V y 24V. Seleccione el voltaje deseado.
2. Cargue el UPS completamente antes de usarlo. Cuando la luz de estado está verde, se está cargando. Durante la carga, las luces indicadoras de potencia indicarán la capacidad de la batería del 25% al 100% respectivamente. 100% está completamente cargada.
3. La luz de estado se volverá roja para indicar que el modo de batería de reserva está activo. Las luces indicadoras de potencia se apagarán del 100% al 25% respectivamente a medida que se agote la energía de la batería. Cuando la luz parpadee al 25%, la carga de la batería es baja y el UPS está listo para apagarse.
4. La potencia de salida de este UPS está controlada por la capacidad de potencia total. La potencia total conectada a todos los puertos no puede superar la potencia de salida máxima. Si es así, todos los puertos de salida se cerrarán y el UPS se apagará automáticamente. Por favor, retire el exceso de carga.
5. Antes de conectar su dispositivo al UPS, compruebe la tensión, la corriente y la polaridad de funcionamiento que puede encontrar en el adaptador original.
6. Para evitar la sobredescarga de las baterías de litio. Por favor, reinicie el UPS con la alimentación de CA conectada después del apagado por batería baja.
7. El UPS se apagará automáticamente cuando la carga de la batería sea baja. Podrá reiniciarse una vez conectado a la alterna.
8. Si el UPS no está en uso, asegúrese de que está completamente cargado y guárdelo en un lugar fresco. Si el UPS no se ha utilizado durante un tiempo, conéctelo a la alimentación de CA hasta que la luz de estado se encienda en verde.
9. El puerto USB y el puerto Tipo-C proporcionan carga de 5V/3A a los dispositivos digitales.

Precauciones de seguridad

- Compruebe la tensión de trabajo, la corriente y la polaridad de las cargas antes de conectar los dispositivos al UPS. Elija la tensión correcta correspondiente.
- Cargar completamente antes del uso inicial.
- Se recomienda utilizar el cable incluido para cargar la unidad.
- No almacenar en ambientes de alta o baja temperatura, pequeños espacios cerrados sin ventilación o colocar en el fuego.
- No deje caer, golpee, lance ni sacuda la unidad, ya que podría dañar los componentes internos.
- No lo desmonte ni intente repararlo o modificarlo.
- No permita que la unidad entre en contacto con agua o humedad.
- Si el aparato se calienta excesivamente, desprende olores, se abolla o experimenta cualquier deformidad anormal, deje de utilizarlo inmediatamente.
- Deseche el aparato únicamente en un centro de reciclaje autorizado.
- No utilice productos químicos ni detergentes agresivos para limpiar la unidad.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No arroje el aparato al fuego ni lo exponga a la luz solar directa durante periodos prolongados.



Descarga el video y
conoce más de este producto



Descarga el video
y conoce más de CDP



Escanea el código y
registra tu garantía



Descarga el catálogo
y manual de usuario

Información al consumidor:

Sus derechos como consumidor se rigen por las leyes del país en que compró el producto. Por favor contacte a su servicio proveedor para obtener más información.

Eliminación correcta



Esta marca en el producto indica: los accesorios o la literatura indican que el producto y sus accesorios electrónicos (por ejemplo, el cable del cargador) no deben desecharse junto con otros residuos domésticos.



Esta marca en la batería, el manual o el embalaje indica que las baterías de este y producto no debe ser desechado junto con otros residuos domésticos

Precaución:

Riesgo de explosión si se manipula la batería de cualquier forma. No desmonte. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las precauciones de seguridad.

POLIZA DE GARANTIA

CHICAGO DIGITAL POWER INC. garantiza este producto por el término de 3 años en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

I. Para hacer efectiva esta garantía deberá ponerse en contacto con el lugar donde fue adquirido o en el centro de servicio de

CHICAGO DIGITAL POWER INC. contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, imperfecciones de materiales, piezas, componentes y mano de obra. Lo anterior para que le proporcionen un ticket con el cual podrá hacer válida la garantía o bien, puede solicitarlo a través de nuestro backoffice escaneando el siguiente código QR.



Para atención a clientes
escanea el siguiente código

Para información de los centros de servicio de su país, acceda a nuestra página web:
www.cdpenery.com

II. CHICAGO DIGITAL POWER INC. se compromete a reparar el producto y en caso de que a su juicio no sea posible la reparación, a cambiar el equipo, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno para el propietario durante el período de garantía, así como los gastos de transporte razonablemente erogados del producto que deriven de su cumplimiento.

III. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse garantía y en donde también podrán adquirir refacciones y partes.

IV. En caso de que la presente póliza de garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que expida un duplicado de la póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura correspondiente.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
- d) No aplica al desgaste normal ni daños resultantes de accidentes. La falta de tierra física y polaridad invertida anularán garantía.

v40N220726



Ingresa para registrar su producto.



v4ON220726

www.cdpenergy.com