CHICAGO DIGITAL POWER

LiFePO4
BATERÍA DE LITIO

LiPSURS1524

NO-BREAK con batería de Litio (LiFePO4)
3000VA/1500W

LIPSURS1524 Capacidad: 3000VA/1500W

Gabinete metálico, estación de energía con UPS de montaje en pared, onda senoidal pura, y regulador de voltaje AC (eleva o disminuye el voltaje de entrada a la carga, protegiéndola de altos y bajos voltajes).

Ideal pantallas LED, laptop, computadoras y dispositivos esenciales para tu hogar / oficina.

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD.
- 8 puertos USB en total:
  6 Tipo-A, 2 Tipo-C, (carga total 4amp @ 5Vdc)
- 8 salidas NEMA5-15R con respaldo.
- Bateria Litio (LiFePO4) de 768 Wh.
- Conector para baterias externas.
- Puerto de comunicación RS232.
- Hasta 300 Joules de protección contra picos de voltaje.

PROTECCIÓN:

- Potencia 3000VA/1500W.
- Supresion de picos 300 Joules.
- Rango de voltaje 72-140 Vca.
- Breaker de protección sobrecarga.

APLICACIONES TÍPICAS

- Pantallas LED
- Laptops
- Sistema de Compúto
- Audio/Video y Entretenimiento

Escanea y conoce nuestros productos

CERTIFICACIONES

ISO 9001 · ISO 14001 · NOM · QCERT

OSN120825V.1

LiPSURS1524

NO-BREAK con batería de Litio (LiFePO4) 3000VA/1500W

CHICAGO DIGITAL POWER

Gabinete metálico, estación de energía con UPS de montaje en pared, onda senoidal pura, y regulador de voltaje AC (eleva o disminuye el voltaje de entrada a la carga, protegiéndola de altos y bajos voltajes).

Poderosa batería de litio (LiFePO4)

Modelo versatil y compacto

Mayor vida útil que las baterías VRLA

3 veces más tiempo de respaldo

1. **8 puertos de carga USB:**
   - 6 Tipo A a 5V / 2 Tipo-C a 5V CD.
2. **8 Tomas con respaldo**
   - Respaldo de batería.
3. **Conexión batería externa**
   - Amplia tiempo de respaldo.
4. **Botónes de control**
   - Enciende y apaga el equipo.
5. **Entrada cable de CA**
   - Enchufe tipo NEMA 5-15P - Longitud de 1mt.
6. **Pantalla LCD**
   - Voltaje de entrada/salida, frecuencia, capacidad y modo batería, estatus normal, modo batería, sobrecarga, condición anormal, incrementando voltaje, diminuyendo voltaje.
7. **Breaker de protección**
   - Protege componentes internos de daños por sobrecarga.
   - Desactiva y protege el UPS (No-break) de cortocircuitos.
   - Se resetea manualmente después de corregir sobrecarga.
8. **Puerto de comunicación RS232**
   - Interfaz de comunicación que se utiliza para la transmisión de datos.

ENTRADA	
Voltaje	120Vca
Frecuencia	45 - 65Hz
Rango de voltaje	72 - 140 Vca

SALIDA	
Voltaje	120Vca
Regulación de voltaje batería normal	120Vca +/- 3%
Frecuencia	50Hz / 60Hz ± 0.5%
Forma de onda	Onda Senoidal pura
Tiempo de transferencia	<4ms (Típico)
Cantidad y tipo de salidas	8 con respaldo y supresión de picos
Cargador USB	6 USB-A y 2 USB-C (total 4 amp @ 5Vdc)

BATERÍA	
Voltaje / Tipo / Cantidad	Batería de litio (LiFePO4) 24V/768Wh
Tiempo de recarga	3-4hr a 90% después de la descarga completa
Proteccion de seguridad	Sobrecarga y descarga profunda de batería

INDICADORES LCD
Entrada y salida de voltaje, nivel de carga, estatus normal, Estatus anormal, sobrecarga, nivel de la batería

PROTECCIÓN	
Protección contra corto circuito	Breaker termomagnético
Protección de picos de voltaje (Joules)	300 Joules

FÍSICAS	
Dimension (Largo x Alto x Profundo)	500 * 305 *93 mm
Peso (Kg)	12.54

AMBIENTE	
Temperatura	0° C - 40° C (32°F~104°F)
Humedad relativa	0-95% (sin condensación)
Nivel de ruido	<40 dB en 1M

CERTIFICACIONES
NOM, ISO9001- 2015, ISO14001, QCERT

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"

OSN120825V.1