

RU-AVR604i

600VA / 300Watts

Regulador automático de voltaje con supresión de picos

RU-AVR604i Capacidad: 600VA/300W

Regulador de voltaje con supresión de picos integrada.

Cargador inteligente USB de 4 puertos. 4 Tomas que protegen periféricos y dispositivos. Regulación automática de alta y baja tensión. Capaz de reiniciar el breaker de protección de sobrecarga. Interfaz amigable para el usuario. Protege PC, tabletas, sistemas de juegos, periféricos.



CARACTERÍSTICAS:

- 4 Salidas reguladas (Nema 5-15R)
- 4 Cargadores USB.
(1 para tableta y 3 para Smartphone)
- Indicadores LED.

PROTECCIÓN:

- Potencia 600VA/300W.
- Rango de voltaje 170Vca - 270Vca
- Breaker de protección sobrecarga.

APLICACIONES TÍPICAS



Pantallas LED/LCD



Audio/Video y Entretenimiento



Sistema de Compúto



Consolas de Video

CERTIFICACIONES



Escanea y conoce
nuestros productos



RU-AVR604i

600VA / 300Watts

Regulador automático de voltaje con supresión de picos

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER

ENTRADA

Voltaje	220Vca
Frecuencia	50/60 Hz
Rango de voltaje	170 - 270Vca
Corriente Max. Entrada [Bypass]	6 Amps / 720W

SALIDA

Voltaje	220Vca
Frecuencia	50Hz / 60Hz
Rango de voltaje	215 Vca \pm 12%
Cantidad y tipo de salidas	4 Nema 5-15R
Cable de alimentación	Nema 5-15P 0.5mm 1 M de largo
Corriente Max. Salida [Bypass]	6Amps / 300W

PROTECCIÓN

Protección de picos de voltaje [Joules]	175 Joules
---	------------

USB

Puertos de carga	4pcs [2.1A Max.]
------------------	------------------

INDICADORES LCD

Encendido / Apagado (Azul), Regulación (amarillo)

FÍSICAS

Dimensión [Largo x Alto x Profundo]	95 x 95 x 95 mm
Peso [Kg]	0.88

AMBIENTE

Temperatura	0 - 40°C; 34-104°F (no condensada)
Humedad relativa	<40 dBA

CERTIFICACIONES

NOM, ISO9001- 2015, ISO14001, RETIE

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"



4 Cargadores USB.
(1 para tableta y
3 para Smartphone)



4 Salidas reguladas



Botón On/Off

1120v.3



cdpenery

www.cdpenery.com